PRZYKŁADOWA SZAFA ROZDZIELCZA

np. INCOBEX

WIDOK





OPIS TECHNICZNY

ZASTOSOWANIE

Szafa wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowych zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe modułowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie		Wolnostojące
1	Obudowa ST 1/57/1	1
2	Fundament FS-1	1
3	Wspornik montażowy	4
4	Wył. róż. prąd. PO,03/25A	
5	Astronomiczny zegar sterujący	1
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	1
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6	1
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 C4	3
9	Stycznik mini. 16A	3
10	Wyłącznik nadprądowy IP 303	1
11	Kanał montażowy	2
12	Listwa zaciskowa LZ 5x95	2
13	Rozłącznik bezp. R 301	1
14	Rozłącznik bezp. R 303	1
		1

Wyposażenie dodatkowe

16	Uchwyty kablowe	2
17	Kątownik 40x20x2	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych
Kable zasilające max. 5x95 mm
Kable odpływowe max. 25 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

PROJEKTOWANA SZAFA ROZDZIELCZA PLACU ZABAW



Zasilanie z ZKP TAURON Dystrybucja S.A.

proj. YKY 5x2,5mm2 ~110m

proj. YKY 5x6mm2 ~280m

ZASILANIE KAMER MONITORING
NA SŁUPIE nr 1 i 2
TYPU SAL-8,5K z WYSIĘGNIKAMI WR-13/1

PROJ. SŁUPY nr 1-19
TYPU SAL-4/B60dz z OPRAWAMI OCP MILEDIA 1

TEMAT PROJEKTU
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
BUDOWY PLACU ZABAW W ORZESZU PRZY ULICY WIOSNY LUDÓW

ADRES
43-180 ORZESZE, UL. WIOSNY LUDÓW

INWESTOR
URZĄD MIEJSKI ORZESZE, ŚW. WAWRZYŃCA 21, 43-180 ORZESZE

FAZA	BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA

TEMAT RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	DATA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZASILANIE OŚW. I MONITORINGU	E-2	092015
		SKALA 1:100

PROJEKTANT
mgr. inż. TOMASZ WILK

OPRACOWANIE
Inż. DANIEL KLIMEK